



EIKON: Variateur MASTER 120-230V Next

20148.N

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Dispositifs

Variateur MASTER 120-230V Next

Variateur 120-230 V~ 50-60 Hz pour lampes à incandescence 40-500/40-800 W, transformateurs ferromagnétiques 40-300/40-500 VA, commande et réglage par poussoirs incorporé ou en différents endroits par poussoirs NO, fonction MASTER, technologie TRIAC, localisation dans l'obscurité, Next

État Produit

2 - Sera éliminé


Q.té minimum commande

10 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(270 kb\)](#)

Dessins



Vue arrière




Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Variateur de lumière
- **Type de commande:** bouton-poussoir
- **Type de charge:** charge inductive
- **Utilisable avec un bouton-poussoir:** Oui
- **Utilisable avec un détecteur de mouvement:** No
- **Utilisable avec un détecteur de présence:** No
- **Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:** No
- **Commande radio possible:** No
- **Commande infrarouge possible:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** fixation par clic
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** argent
- **Numéro RAL (équivalent):** 9022
- **Transparent:** No
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Tension nominale (Un):** 120,00 - 230,00 V
- **Fréquence:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Tension de commande:** 120,00 - 230,00 V
- **Largeur d'appareil:** 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 52,40 mm

Marques


- 00. Marquage CE - UE
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352291249

Code 8007352291249
Qté 1 NR
Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Poids 52,53 [g]



8 007352291256

Code 8007352291256
Qté 10 NR
Dim. 26,9x11,6x4,9 [cm]
Poids 589,07 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).