



IDEA: Deux poussoirs basculants gris

R16961

Systèmes et produits smart / By-me Plus / IDEA / Dispositifs

Deux poussoirs basculants gris

Pièce de rechange appareil de commande à deux poussoirs va-et-vient, à compléter avec des touches interchangeables 1 ou 2 modules, gris - 2 modules

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- Feuille d'instructions multilangues (3149 kb)
- By-me automation-fw Compatibility (206 kb)

Données techniques

- Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- Class: Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Composition**: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- Modèle: autre
- Type de commande: bouton-poussoir
- Nombre de bascules d'actionnement: 2
- Nombre de modules (construction modulaire): 200
- Nombre de pôles: 0
- Tension nominale: 29 V
- Avec éclairage: Oui
- **Contact de report**: No
- Mode de pose: encastré
- Type de fixation: à clipser
- Matériau: plastique



- Qualité du matériau: thermoplastique
- Sans halogène: Oui
- Traitement de la surface: non traité
- Finition de la surface: mat
- **Couleur**: gris
- Numéro RAL (équivalent): 7015
- **Transparent**: No
- Zone de texte/surface d'inscription: Oui
- Imprimé: sans
- Adapté à la classe de protection (IP): IP40
- Largeur d'appareil: 49,80 mm
- Hauteur d'appareil: 50,10 mm
- **Profondeur d'appareil**: 34,30 mm

Marques

- 00. Marquage CE UE
- 37. Marquage Maroc
- 43. Marque UKCA GB

- 46. UK PSTI compliance (download)
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages



Code 8007352616578

Qté 1 NR

Dim. 11,2x9,6x9,6 [cm]

Poids 114 [g]

.

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.