



## ARKÉ: Deux pouss.bascul.+actuat.lamelles store

---

### R19527.1

Systèmes et produits smart / By-me Plus / ARKÉ / Dispositifs

### Deux pouss.bascul.+actuat.lamelles store

Pièce de rechange appareil de commande à deux poussoirs va-et-vient et Actionneur pour 1 store avec orientation des lamelles avec sortie à relais pour moteur  $\cos\phi$  0,6 2 A 120-230 V~, à compléter avec des touches interchangeables 1 ou 2 modules - 2 modules

### État Produit

3 - Actif

### Q.té minimum commande

1 NR

### Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(1687 kb\)](#)
- [By-me automazione-Compatibilità fw \(206 kb\)](#)




## Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Modèle:** autre
- **Type de commande:** bouton-poussoir
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 2
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 200
- **Nombre de pôles:** 1
- **Tension nominale:** 230 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 2,00 A
- **Avec éclairage:** Oui
- **Contact de report:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** gris
- **Numéro RAL (équivalent):** 7015
- **Transparent:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Imprimé:** sans
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Largeur d'appareil:** 44,80 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 46,60 mm

## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



**Code** 8007352617681  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 11,2x9,6x9,8 [cm]  
**Poids** 121,9 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).