



Componenti da parete: Attuatore domotico + dimmer RGBW 4OUT

01417

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / Componenti da parete / Componenti non modulari

Attuatore domotico + dimmer RGBW 4OUT

Attuatore e dimmer RGB(W), 4 uscite PWM fino a 5 A 12-48 Vdc con controllo costante della tensione, regolazione della luminosità di max. 4 led monocolore o di strisce e faretti LED RGB(W) o strisce e faretti LED Dynamic White, 1 uscita a relè NO 6 A 120-240 V~ per alimentatori LED, pulsanti per comando locale, domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Notice technique (769 kb)
- Ficha de instrucciones (769 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών (886 kb)
- Anweisungsblatt (769 kb)
- Instructions sheet (739 kb)
- (795 kb)
- Foglio istruzioni (963 kb)

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Attuatore analogico per sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: No
Sistema bus radio KNX: No
Sistema bus radio: No
Sistema bus LON: No
Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: AltroTipo di montaggio: AMD

Numero moduli DIN: 4

Tipologia: Modulo base

Con indicatore a LED: Sì

Accoppiamento bus incluso: Sì

Numero di uscite: 4

• Corrente d'uscita: 0 - 12 mA • Tensione d'uscita: 0 - 48 V

Grado di protezione (IP): IP20

Marchi

00. Marcatura CE - UE

37. Marcatura CMIM - Marocco

43. Marchio UKCA - Regno Unito

- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Codice 8007352613461

Qtà 1 NR

Dim. 11,7x10,8x7,1 [cm]

Peso 210,1 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.