



Componenti da parete: Centralino 54M QDSA

03310.1

Infrastruttura di impianto / Cablaggio strutturato Netsafe / Componenti da parete / FTTH

Centralino 54M QDSA

Quadro di distribuzione segnali di appartamento (QDSA) comprensivo di: scatola da incasso art. V53354 per pareti in muratura, telaio con portello bianco, supporto per 16 connettori RJ45 keystone o bussole ottiche, presa multipla preinstallata e cablata art. FP00531.C.B 3univers.+6P17/11+SPB17 + interruttore (senza spina con cavo libero), 2 supporti art.03310.S, rotolo da 3 metri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, 6 cordoni art.03019.05, 1 cordoni art. 03113.SC



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(877 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Quadri di distribuzione
- **Classe:** Quadro di distribuzione piccolo
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Numero di file:** 3
- **Numero moduli DIN:** 54
- **Tipo di copertura:** Porta
- **Esecuzione coperchio:** Chiuso
- **Coperchio/porta trasparente:** No
- **Segnale di passaggio porta:** No
- **Con serratura:** No
- **Tipo di chiusura:** Altro
- **Materiale del corpo:** Plastica
- **Profondità di incasso:** 100,00 mm
- **Altezza della parte incassata:** 588 mm
- **Larghezza di montaggio:** 426 mm
- **Profondità interna:** 99,00 mm
- **Morsettiera di terra:** No
- **Morsettiera neutra:** No
- **Barra DIN:** Sì
- **Con piastra di montaggio:** No
- **Possibilità di applicazione:** No
- **Colore:** Bianco
- **Numero RAL:** 0
- **Grado di protezione (IP):** IP40
- **Altezza:** 610,00 mm
- **Larghezza:** 455,00 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352706958
Qtà 1 NR
Dim. 63,5x48,5x15 [cm]
Peso 5.938 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).