



## ARKÉ: 2 pulsanti interbl.NO+NO 10A antibatt. b

### 19062.AB.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### 2 pulsanti interbl.NO+NO 10A antibatt. b

Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, con frecce direzionali, materiale antibatterico, bianco


### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

20 NR

### Disegni



Vista posteriore



Vista 3D



## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Pulsante
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Tipologia:** Altro
- **Tipo di comando:** Pulsante
- **Numero di bascule di azionamento:** 1
- **Numero moduli da frutto:** 100
- **Numero di poli:** 1
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Corrente nominale:** 10,00 A
- **Con illuminazione:** No
- **Contatto di feedback:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Trattamento antibatterico:** Sì
- **Protezione della superficie:** Altro
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9016
- **Trasparente:** No
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 38,40 mm

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 10. Marchio EAC - EACU
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352652446  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 4,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 32,9 [g]



**Codice** 8007352652453  
**Qtà** 20 NR  
**Dim.** 21,4x11,6x6 [cm]  
**Peso** 739 [g]



**Codice** 8007352653795  
**Qtà** 460 NR  
**Dim.** 57,5x22,5x30 [cm]  
**Peso** 17.004 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).