



ARKÉ: Pulsante 2P NO 16A + chiave Metal

19086.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Pulsante 2P NO 16A + chiave Metal

Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave estraibile solo in posizione O (OFF), Metal

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


20 NR

Video


- [Arké abita il tuo tempo](#)




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Pulsante
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Tipologia:** Altro
- **Tipo di comando:** Pulsante
- **Numero di bascule di azionamento:** 0
- **Numero moduli da frutto:** 100
- **Numero di poli:** 2
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Corrente nominale:** 16,00 A
- **Con illuminazione:** No
- **Contatto di feedback:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Laccato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Alluminio
- **Codice RAL (simile):** 9007
- **Trasparente:** No
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,20 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 43,50 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 10. Marchio EAC - EACU
- 14. Marchio TSE - Turchia
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 31. Marchio TISI - Tailandia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352600737
Qtà 1 NR
Dim. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 58,2 [g]



Codice 8007352601109
Qtà 20 NR
Dim. 27x11,6x6 [cm]
Peso 1.164 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).