



## ARKÉ: 2prese 2P+T13ABS+int.rosso+USBA+C grigio

### 19224.AC

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### 2prese 2P+T13ABS+int.rosso+USBA+C grigio

Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con segno rosso, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, grigio



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

5 NR


### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1026 kb\)](#)


### Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Presa di corrente
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Colore:** Grigio
- **Codice RAL (simile):** 7015
- **Colore metallizzato:** No
- **Trasparente:** No
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Corrente nominale:** 13 A

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 30. G-Mark - Paesi del Golfo ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352632202

**Codice** 8007352632202  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 15,2x8,5x4 [cm]  
**Peso** 187,6 [g]



8 007352632219

**Codice** 8007352632219  
**Qtà** 5 NR  
**Dim.** 20,5x16x9,4 [cm]  
**Peso** 1.159 [g]



8 007352646766

**Codice** 8007352646766  
**Qtà** 30 NR  
**Dim.** 39x29,5x22 [cm]  
**Peso** 7.444 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).