EIKON: Presa SICURY 2P+T 10A brasiliano grigio

20264

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Presa SICURY 2P+T 10A brasiliano grigio

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard brasiliano, grigio

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Prese di corrente (7351 kb)

Video

- Spot Eikon

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Presa di corrente
- **Tipologia**: Altro
- **Numero di unità**: 1
- **Numero moduli da frutto**: 1
- **Numero di prese commutabili**: 0
- **Stampa/marcatura**: Senza
- **Tipo di collegamento**: Morsetto a vite
- **Con coperchio a cerniera**: No
- **Con protezione dal contatto incrementata**: Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: Sì
- **Colore**: Grigio
- **Codice RAL (simile)**: 7024
- **Colore metallizzato**: No
- **Trasparente**: No
- **Bloccabile**: No
- **Meccanismo di espulsione**: No
- **Montaggio isolato**: No
- **Con illuminazione funzionale**: No
- **Sovratensore**: No
- **Protezione da corrente di guasto**: No
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Con funzione loop**: No
- **Con interruttore on/off**: No
- **Inserto centrale ruotato**: No
- **Corrente nominale**: 10 A
- **Tensione nominale**: 250 V
- **Frequenza**: 50,00 - 60,00 HZ
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP20
- **Resistenza agli urti**: Altro
- **Larghezza dell'apparecchio**: 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 42,00 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco

Imballi

8 007352 358232

Codice	8007352358232
Qtà	1 NR
Dim.	5,1x2,8x5,3 [cm]
Peso	29,4 [g]

8 007352 358249

Codice	8007352358249
Qtà	20 NR
Dim.	27x11,6x6 [cm]
Peso	647,1 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.