LINEA: Meccanismo deviatore connesso IoT

30802

Serie civili / Serie civili View Wireless / LINEA / Dispositivi

Meccanismo deviatore connesso IoT

Meccanismo deviatore elettronico VIEW Wireless con uscita a relè 100-240 V~ per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche

31000.B - Tasto 1M allineato bianco

31000A.B - Tasto 1M assiale bianco

31000S.B - Tasto 1M fascio luce verticale bianco

31000.C - Tasto 1M allineato canapa

31000A.C - Tasto 1M assiale canapa

31000S.C - Tasto 1M fascio luce verticale canapa

31000.G - Tasto 1M allineato nero

31000A.G - Tasto 1M assiale nero

31000S.G - Tasto 1M fascio luce verticale nero

30807.G - Gateway connesso IoT 2M nero


30807.B - Gateway connesso IoT 2M bianco


30807.C - Gateway connesso IoT 2M canapa

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (1221 kb)
- Foglio istruzioni Full (775 kb)
- Feuille d'instructions Full (777 kb)
- Hoja de instrucciones Full (775 kb)
- Full instructions sheet (772 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (919 kb)
- Anweisungsblatt Full (776 kb)
- Full (843 kb)
- Manuale app View Wireless (15556 kb)
- Manuel appli View Wireless (37703 kb)
- Manual app View Wireless (37528 kb)
- Manual View Wireless app (37579 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (37781 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (37508 kb)

Video

- La serie Linea

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Comando per impianti
- **Tipo funzionamento**: Deviatore
- **Tipo di comando**: Bascula/tasto
- **Composizione**: Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Numero moduli da frutto**: 1
- **Interruttore a tasto**: Sì
- **Numero di bascule di azionamento**: 1
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Tipo di fissaggio**: Bloccare in posizione
- **Con piastra di montaggio**: No
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Trattamento antibatterico**: No
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Colore**: Nero
- **Codice RAL (simile)**: 7024
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: No
- **Illuminazione**: Si
- **Funzione di illuminazione**: Controllo e orientamento
- **Tipo di illuminazione**: LED non sostituibile
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP40
- **Resistenza agli urti**: Altro
- **Tensione nominale**: 240 V
- **Contatto di feedback**: No
- **Tipo di collegamento**: Morsetto a vite
- **Interruttore di riscaldamento**: No
- **Interruttore della lavatrice**: No
- **Larghezza dell'apparecchio**: 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 52,80 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 44,70 mm
- **Profondità di incasso**: 39,00 mm
- **Compatibile con Apple HomeKit**: Sì
- **Compatibile con Google Assistant**: Sì
- **Compatibile con Amazon Alexa**: Sì
- **Supporto disponibile IFTTT**: Sì

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 46. UK PSTI compliance (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice 8007352689596
Qtà 1 NR
Dim. 6x4,5x5,4 [cm]
Peso 47,33 [g]

Codice 8007352751835
Qtà 60 NR
Dim. 27x23x12,5 [cm]
Peso 3.129,96 [g]

Codice 8007352689602
Qtà 72 NR
Dim. 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 3.756 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.