



## ARKÉ: Dimmer MASTER 230V grau

**19135**

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

### Dimmer MASTER 230V grau

Universal-Dimmer 230 V~ 50 Hz, Phasenanschnitt, für: Glühlampen 40-500 W, elektronische Trafos 40-300 VA, CFL-Leuchstofflampen 10-200 W, LED-Lampen 3-200 W und elektronische Phasenanschnitt-LED-Netzgeräte, EIN/AUS-Steuerung und Regelung über integrierten Taster oder von mehreren Stellen über Schließtaster NO, MASTER-Funktion, Mindestlichtstärke-Regelung, im Dunkeln sichtbar, grau. Nicht für Isoset-Gehäuse



### Produktstatus

9 - Beseitigt


### Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [FI - Foglio istruzioni ZIS\\_49400508C0 \(2267 kb\)](#)


### Video

- [Neue Universaldimmer](#)


### Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

# Galerie



# Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).