



ARKÉ: Dimmer MASTER 230V grau

19136

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

Dimmer MASTER 230V grau

Universal-Dimmer 230 V~ 50 Hz, Phasenanschnitt, für: Glühlampen 40-500 W, elektronische Trafos 40-300 VA, CFL-Leuchstofflampen 10-200 W, LED-Lampen 3-200 W und elektronische Phasenanschnitt-LED-Netzgeräte, EIN/AUS-Steuerung über integrierten Taster oder von mehreren Stellen über Schließtaster NO, Regelung über Drehpotentiometer, MASTER-Funktion, Mindestlichtstärke-Regelung, im Dunkeln sichtbar, grau. Nicht für Iso-set-Gehäuse



Produktstatus

9 - Beseitigt


Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49400568C0 \(1724 kb\)](#)


Video

- [Neue Universaldimmer](#)


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Galerie



Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).