



# Adapter: Adapter S17 + P30 weiß

#### 00303.B

Fliegende Installation / Stecker und Steckdosen / Adapter / Adapter für Wohnbereich

### Adapter S17 + P30 weiß

Einfacher SICURY-Adapter 250 V $\sim$ , weiß - max 1500 W - Stecker 2P+E 16 A italienischer Standard Typ S17 - Steckdose 2P+E 16 A italienischer Standard Typ P30 (seitliche und mittlere Erdungskontakte)

#### **Produktstatus**

3 - Aktif

### Mindestbestellmenge

50 NR

## Das könnte Sie ebenfalls interessieren



# Zeichnungen



3D-Ansicht

## Galerie





## Technische Daten

- Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- Klasse: Steckeradapter
- **Ausführung**: Einzel
- Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I): Nein
- Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F): Nein
- Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E): Nein
- Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G): Nein
- Mit Stecker für IT (S/P 11): Nein

- Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L): Ja
- Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A): Nein
- Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B): Nein
- Art der Buchse: IT (P 30)
- Anzahl der USB-Ports: 0
- Farbe: weiß
- Nennspannung: 230,00 230,01 V
- Nennstrom: 0,00 16,00 A

### Marken

- 00. CE-Kennzeichnung EU
- 01. IMQ Italien (download)
- 10. EAC Eurasian Customs Union

- 37. Kennzeichnung Marokko
- 98. Warnung für adapter (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

## Verpackung



Artikelnummer8007352066632 Menge 1 NR

**Abm.** 14x6x4,3 [cm] **Gewicht** 38,5 [g]



Artikelnummer8007352066649

 Menge
 50 NR

 Abm.
 27x25x15 [cm]

 Gewicht
 2.244 [g]

# Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.