



Gemeinsame Komponenten: Signaleinh. LED 120V 0,2W blau

00936.120.B

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / Gemeinsame Komponenten / Zubehör

Signaleinh. LED 120V 0,2W blau

LED-Signaleinheit 120 V 50/60 Hz 0,2 W, hellblau. Bei Glüh- und Halogenlampen: die Signaleinheit mit der Last in Reihe schalten (bei erleuchteter Lampe ist die Anzeige erloschen), bei anderen Lampentypen: die Signaleinheit mit der Last parallelschalten (bei erleuchteter Lampe ist die auch die Anzeige erleuchtet) oder direkt an das Stromnetz anschließen (die Anzeige ist dabei stets erleuchtet)



Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

50 NR


Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme
- **Anwendung:** Schalter/Taster
- **Leuchtmittel:** LED
- **Mit Leuchtmittel:** Ja
- **Farbe des Leuchtmittels:** blau
- **Fassung:** sonstige
- **Nennspannung:** 120,00 - 120,01 V

Marken


- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 29. QCERT - Kolumbien
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



8 007352 556713

Artikelnummer 8007352556713
Menge 1 NR
Abm. 0,7x15x0,7 [cm]
Gewicht 3,94 [g]



8 007352 556720

Artikelnummer 8007352556720
Menge 50 NR
Abm. 13,9x11,9x7,4 [cm]
Gewicht 238,4 [g]



8 007352 725027

Artikelnummer 8007352725027
Menge 1.000 NR
Abm. 38,5x29,5x25 [cm]
Gewicht 4.768 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).