



## AP-Komponenten: By-alarm - Außen-Alarmsirene

---

### 01715

Sicherheit / By-alarm Plus / AP-Komponenten / Nicht modulare Komponenten

### By-alarm - Außen-Alarmsirene

Eigenversorgte und selbstgeschützte Außensirene By-alarm, 2 auswählbare Tonfrequenzen, Näherungsschutz-Schaltung, LED-Alarmanzeige, Spannungsversorgung 13,8 Vdc, Aufputzeinbau. Pufferbatterie nicht mitgeliefert



### Produktstatus

2 - Wird gelöscht

### Mindestbestellmenge

1 NR

### Alternative Produkte




03827 - By-alarm Plus  
außen-Alarmsirene


### Merkmale, Handbücher, Dokumentation

- [Anweisungsblatt \(719 kb\)](#)


## Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

## Technische Daten

- **Gruppe:** Optische und akustische Signalgeräte
- **Klasse:** Signalwecker
- **Gehäusefarbe:** weiß
- **Tonart:** sonstige
- **Lautstärke:** 102 dB
- **Nennspannung:** 13,80 V
- **Trafo eingebaut:** Nein
- **Stromart:** DC
- **Stromaufnahme:** 1,50 A
- **Montageart:** Aufputz
- **Schutzart (IP):** IP44

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 19. NOM - Mexiko
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352548299

**Menge** 1 NR

**Abm.** 30,5x21,2x11,4

[cm]

**Gewicht** 1.960 [g]

**Artikelnummer**8007352574328

**Menge** 5 NR

**Abm.** 54x35,5x23,5 [cm]

**Gewicht** 9.800 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).