AP-Komponenten: By-alarm - HF-IR-Melder

01728

Sicherheit / By-alarm Plus / AP-Komponenten / Nicht modulare Komponenten

By-alarm - HF-IR-Melder

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder By-alarm, Anschluss in Hochfrequenz 868 MHz, 1 Eingang für externen Magnetkontakt, gespeist von 1 Batterie 3 V CR123 (mitgeliefert)

Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge

1 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- Anweisungsblatt (626 kb)

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe**: Alarmanlagen, Notruf- und Meldesysteme
- **Klasse**: Bewegungsmelder für Gefahrenmeldesystem
- **Meldeart**: passiv Infrarot
- **Montageart**: Aufbau
- **Erfassungsbereich**: 98
- **Betriebsstrom**: 0,00 mA
- **Betriebsspannung**: 3,00 - 3,01 V
- **Höhe**: 111,00 mm
- **Breite**: 60,80 mm
- **Tiefe**: 45,40 mm
- **Charakteristik**: Strecke
- **Abdeckküberwachung**: Ja
- **Funksystem**: Ja

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 19. NOM - Mexiko
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 007352 548022

Artikelnummer	8007352548022
Menge	1 NR
Abm.	14,2x6,7x5,9 [cm]
Gewicht	136 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.