Gemeinsame Komponenten: Aktor m/Relaisausgänge

01850.2

Smart Systeme/Produkte / By-me Plus / Gemeinsame Komponenten / DIN-Geräte

Aktor m/Relaisausgänge

Aktor mit Wechselrelaisausgang 16 A 120-230 V~, mit Umwälzpumpefunktion, Schalter für Handsteuerung, Installation auf DIN Schiene (60715 TH35), Teilungseinheit: 2 TE, grau RAL 7035

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

1 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (1586 kb)
- By-me automation-fw Compatibility (206 kb)

Video

- Systems für das Einphasen-Lastmanagement

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen

Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsbussysteme
- **Klasse**: Bussystem-Schaltaktor
- **Bussystem KNX**: Nein
- **Bussystem KNX-RF (Funk)**: Nein
- **Bussystem Funkbus**: Nein
- **Bussystem LON**: Nein
- **Bussystem Powernet**: Nein
- **Andere Bussysteme**: sonstige
- **Funk bidirektional**: Nein
- **Montageart**: sonstige
- **Breite in Teilungseinheiten**: 2
- **Vor Ort-/Handbedienung**: Ja
- **Mit LED-Anzeige**: Ja
- **Geeignet für C-Last**: Nein
- **Max. Anzahl der Schaltausgänge**: 1
- **Bemessungsstrom**: 16 A
- **Bemessungsbetriebsspannung**: 120,00 - 230,00 V
- **Verschiedene Phasen anschließbar**: Nein
- **Mit Busankopplung**: Ja
- **Modulare Erweiterungsmöglichkeit**: Nein
- **Schutzart (IP)**: IP20

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien (download)
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 92. RoHS VAE
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 007352 369238

Artikelnummer	8007352369238
Menge	1 NR
Abm.	14,2x6,7x5,9 [cm]
Gewicht	120 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.