



Gemeinsame Komponenten: Netzgerät 120V 60Hz LED 12/24Vdc

01874.120

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / Gemeinsame Komponenten / Zubehör

Netzgerät 120V 60Hz LED 12/24Vdc

Mehrfachspannung-Netzgerät 120 V~ 60 Hz für LED-Lampenstreifen 12/24 Vdc, Steuerung über MASTER-Dimmer



Produktstatus

2 - Wird gelöscht


Mindestbestellmenge

1 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49400522A0 \(1707 kb\)](#)
- [SI - Schemi Installativi ZIS_120 V Insta \(2052 kb\)](#)


Zeichnungen



[Zeichnung Dimensionen](#)



[Zeichnung zurück](#)



[3D-Ansicht](#)

Technische Daten

- **Gruppe:** Betriebsgeräte
- **Klasse:** LED-Betriebsgerät
- **Geeignet für Außengebrauch:** Nein
- **Gehäuse:** Kunststoffgehäuse
- **Geeignet für Konstantstrom:** Nein
- **Geeignet für Konstantspannung:** Ja
- **Ausgangsspannung:** 12 - 24 V
- **Ausgangsstrom:** 0 - 1.700 mA
- **Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):** Nein
- **Ausgangsleistung:** 24,00 - 24,01 W
- **Schutzart (IP):** IP20
- **Schutzklasse:** II
- **Länge:** 36,60 mm
- **Breite:** 218,00 mm
- **Höhe:** 60,50 mm
- **Durchmesser:** 0 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer 8007352482333
Menge 1 NR
Abm. 26,9x11,6x4,9 [cm]
Gewicht 316,1 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).