



## AP-Komponenten: Satz 2 Steigleitungen Schrank 25u

### 03225.4M

Anlageninfrastruktur / Struk. Kabelverbindung Netsafe / AP-Komponenten / Konstruktion

### Satz 2 Steigleitungen Schrank 25u

2 Pfosten für Schrank 25 Rack Einheiten


### Produktstatus

3 - Aktiv

### Mindestbestellmenge

1 NR


### Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht



## Technische Daten

- **Gruppe:** Schaltschranksysteme
- **Klasse:** Komponente für den Ausbau (Schaltschrank)
- **Ausführung:** Montageschiene
- **Geeignet für Gehäusebaubreite:** 109 mm
- **Geeignet für Gehäusebautiefe:** 41 mm
- **Breite:** 109 mm

- **Höhe:** 1.152,20 mm
- **Tiefe:** 41 mm
- **Werkstoff:** sonstige
- **Farbe:** sonstige
- **RAL-Nummer:** 0

## Verpackung



**Artikelnummer** 8007352561526

**Menge** 1 NR

**Abm.** 116x12x5 [cm]

**Gewicht** 5.000 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).