8000: Kreuzschalter 1P 16AX

08013

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / 8000 / Geräte

Kreuzschalter 1P 16AX

Kreuzschalter 1P 16 AX 250 V~. Max. 200

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

50 NR

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Installationsschalter
- **Schaltungsart**: Kreuzschalter
- **Bedienungsart**: Wippe/Taste
- **Zusammenstellung**: Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise)**: 1
- **Tastschalter**: Ja
- **Anzahl der Betätigungswippen**: 1
- **Montageart**: Unterputz
- **Befestigungsart**: einrasten
- **Mit Montageplatte**: Nein
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Halogenfrei**: Ja
- **Oberflächenschutz**: unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche**: matt
- **Farbe**: beige
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 9001
- **Textfeld/Beschriftungsfläche**: ja
- **Beleuchtung**: nein
- **Beleuchtungsfunktion**: sonstige
- **Beleuchtungsart**: sonstige
- **Geeignet für Schutzart (IP)**: IP40
- **Nennspannung**: 250 V
- **Bemessungsstrom**: 16,00 A
- **Rückmeldekontakt**: Nein
- **Anschlussart**: Schraubklemme
- **Waschmaschinenschalter**: Nein
- **Gerätebreite**: 22,00 mm
- **Gerätehöhe**: 50,10 mm
- **Gerätetiefe**: 38,00 mm
- **Einbautiefe**: 27,00 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien (download)
- 14. TSE - Turkei (download)
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 007352 013803

Artikelnummer	8007352013803
Menge	1 NR
Abm.	4,1x2,8x5,3 [cm]
Gewicht	31,2 [g]

8 007352 007352

Artikelnummer	8007352007352
Menge	50 NR
Abm.	21,4x11,6x14,2 [cm]
Gewicht	1.649,13 [g]

8 007352 641501

Artikelnummer	8007352641501
Menge	500 NR
Abm.	57,5x22,5x30 [cm]
Gewicht	16.990 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.