



## 8000: Steckdose 2P 15A USA+EU Stecker ø4,8mm

08192

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / 8000 / Geräte

### Steckdose 2P 15A USA+EU Stecker ø4,8mm

Steckdose 2P 15 A 250 V~ euro-amerikanischer Standard (für Stecker mit Flachstiften parallel und Stiften ø 4,8 mm)

#### Produktstatus

3 - Aktiv

#### Mindestbestellmenge

50 NR

### Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Steckdose
- **Ausführung:** sonstige
- **Anzahl der Einheiten:** 1
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 1
- **Anzahl der Steckdosen schaltbar:** 0
- **Aufdruck/Kennzeichnung:** ohne
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Mit Klappdeckel:** Nein
- **Mit erhöhtem Berührungsschutz:** Nein
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Ja
- **Farbe:** weiß
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9001
- **Metallicfarbe:** Nein
- **Transparent:** Nein
- **Abschließbar:** Nein
- **Auswurfmechanismus:** Nein
- **Isolierter Einbau:** Nein
- **Mit Funktionsbeleuchtung:** Nein

- **Überspannungsschutz:** Nein
- **Fehlerstromschutz:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** Rastbefestigung
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Mit Durchschleiffunktion:** Nein
- **Mit Ein-/Ausschalter:** Nein
- **Verdreher Zentraleinsatz:** Nein
- **Nennstrom:** 15 A
- **Nennspannung:** 250 V
- **Frequenz:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP20
- **Schlagfestigkeit:** sonstige
- **Gerätehöhe:** 45,00 mm
- **Gerätetiefe:** 32,50 mm




## Marken

• 10. EAC Eurasian Customs Union

• 37. Kennzeichnung - Marokko

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352014251

**Menge** 1 NR

**Abm.** 4,1x2,8x5,3 [cm]

**Gewicht** 22,13 [g]

**Artikelnummer**8007352016521

**Menge** 50 NR

**Abm.** 21,4x11,6x14,2

**Gewicht** 1.190 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).