




8000: Schnapp-Abdeckrahmen 1M Al. gold

08635

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / 8000 /
Abdeckrahmen/Frontplatten

Schnapp-Abdeckrahmen 1M Al. gold

Abdeckrahmen 1 Standardmodul für Unterputzdosen 3 Module, eloxiertes Aluminium, Schnappbefestigung, Gold. Für Rahmen 08531



Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

20 NR

Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Abdeckrahmen
- **Anzahl der Einheiten:** 1
- **Montagerichtung:** horizontal und vertikal
- **Anzahl der Einheiten horizontal:** 1
- **Anzahl der Einheiten vertikal:** 1
- **Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):** 1
- **Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):** 1
- **Mit Montagerahmen:** Ja
- **Geeignet für Unterflurkanaldose:** Ja
- **Geeignet für Geräteeinbaukanal:** Ja
- **Geeignet für Einbauinstallation:** Ja
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Ja
- **Werkstoff:** Metall
- **Werkstoffgüte:** Aluminium
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** anodisiert/eloxiert
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** Aluminium
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 1035
- **Transparent:** Nein
- **Mit Klappdeckel:** Nein
- **Schutzart (IP):** IP00
- **Befestigungsart:** Klemmbefestigung
- **Breite:** 120,00 mm
- **Höhe:** 75,50 mm
- **Tiefe:** 6,00 mm
- **Einbaubreite:** 120,00 mm
- **Einbauhöhe:** 75,50 mm
- **Durchmesser Bohrung (Öffnung):** 0 mm

Marken


- 01. IMQ - Italien ([download](#))

Verpackung



8 007352 042209

Artikelnummer8007352042209
Menge 1 NR
Abm. 12x7,5x0,6 [cm]
Gewicht 25,59 [g]



8 007352 006416

Artikelnummer8007352006416
Menge 20 NR
Abm. 13,8x13,4x8,7 [cm]
Gewicht 564,8 [g]



8 007352 263291

Artikelnummer8007352263291
Menge 280 NR
Abm. 50,5x20x28 [cm]
Gewicht 8.356,67 [g]



8 007352 587380

Artikelnummer8007352587380
Menge 6.720 NR
Abm. 120x80x105 [cm]
Gewicht 207.592 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).