



NEVE UP: Schalter 2P 16AX carbon matt

09015.CM

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / NEVE UP / Geräte

Schalter 2P 16AX carbon matt

Schalter 2P 16 AX 250 V~, mit Beleuchtung

Produktstatus


3 - Aktiv

Mindestbestellmenge


10 NR




Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Installationsschalter
- **Schaltungsart:** Schalter 2-polig
- **Bedienungsart:** Wippe/Taste
- **Zusammenstellung:** Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 1
- **Tastschalter:** Ja
- **Anzahl der Betätigungswippen:** 1
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** einrasten
- **Mit Montageplatte:** Nein
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Oberflächenschutz:** lackiert
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** anthrazit
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 7016
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** ja
- **Beleuchtungsfunktion:** Kontrolle und Orientierung
- **Beleuchtungsart:** LED austauschbar
- **Nennspannung:** 250 V
- **Bemessungsstrom:** 16,00 A
- **Rückmeldekontakt:** Nein
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Waschmaschinenschalter:** Ja
- **Gerätebreite:** 22,00 mm
- **Gerätehöhe:** 47,00 mm
- **Gerätetiefe:** 45,70 mm
- **Einbautiefe:** 32,70 mm


Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 13. SNI - Indonesien
- 15. CCC - China ([download](#))
- 19. NOM - Mexiko
- 29. QCERT - Kolumbien
- 29. QCERT - Kolumbien ([download](#))
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352657731
Menge 1 NR
Abm. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Gewicht 31 [g]



Artikelnummer8007352657748
Menge 10 NR
Abm. 14,4x11,6x6 [cm]
Gewicht 352,2 [g]



Artikelnummer8007352657755
Menge 120 NR
Abm. 37,5x30x13,5 [cm]
Gewicht 4.554 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).