



NEVE UP: Doppeltaster 2P 10AX carbon matt

09060.CM

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / NEVE UP / Geräte

Doppeltaster 2P 10AX carbon matt

Umschalter 2P 10 AX 250 V~ (6 Klemmen),

Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

10 NR




Das könnte Sie ebenfalls interessieren



[09062.CM - Verriegelung-Doppeltaster 1PNO+NO10A car](#)


Zeichnungen



[Zeichnung Dimensionen](#)



[Zeichnung zurück](#)



[3D-Ansicht](#)


Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Taster
- **Zusammenstellung:** Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Ausführung:** sonstige
- **Bedienungsart:** sonstige
- **Anzahl der Betätigungswippen:** 1
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 100
- **Polzahl:** 2
- **Nennspannung:** 250 V
- **Bemessungsstrom:** 10,00 A
- **Rückmeldekontakt:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** einrasten
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Antibakterielle Behandlung:** Nein
- **Oberflächenschutz:** lackiert
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** anthrazit
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 7016
- **Transparent:** Nein
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Ja
- **Gerätebreite:** 22,30 mm
- **Gerätehöhe:** 47,00 mm
- **Gerätetiefe:** 44,60 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 13. SNI - Indonesien
- 19. NOM - Mexiko
- 29. QCERT - Kolumbien
- 29. QCERT - Kolumbien ([download](#))
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352665798
Menge 1 NR
Abm. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Gewicht 41,4 [g]



Artikelnummer8007352665804
Menge 10 NR
Abm. 14,4x11,6x6 [cm]
Gewicht 456,4 [g]



Artikelnummer8007352665811
Menge 120 NR
Abm. 37,5x30x13,5 [cm]
Gewicht 5.818 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischer Materialien erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).