NEVE UP: Steckdose 2P+E 16A Universal carbon matt

09210.CM

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / NEVE UP / Geräte

Steckdose 2P+E 16A Universal carbon matt

Universalsteckdose SICURY 2P+E 16 A 250 V~, für Euro-Stecker 2P 2,5 A, Stecker 2P und 2P+E 10 A und 16 A italienischer Standard, Stecker 2P+E 16 A deutscher Standard, Carbon Matt - 2 Module

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

20 NR

Das könnte Sie ebenfalls interessieren

09210.R - Steckdose 2P+E 16A Universal rot

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Steckdose
- **Ausführung**: sonstige
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise)**: 2
- **Mit Klappdeckel**: Nein
- **Textfeld/Beschriftungsfläche**: Ja
- **Farbe**: anthrazit
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 7016
- **Metallicfarbe**: Nein
- **Transparent**: Nein
- **Abschließbar**: Nein
- **Auswurfmechanismus**: Nein
- **Isolierter Einbau**: Nein
- **Montageart**: Unterputz
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Oberflächenschutz**: lackiert
- **Ausführung der Oberfläche**: matt
- **Antibakterielle Behandlung**: Nein
- **Mit Durchschleiffunktion**: Nein
- **Mit Ein-/Ausschalter**: Nein
- **Verdrehter Zentraleinsatz**: Nein
- **Nennstrom**: 16 A
- **Nennspannung**: 250 V
- **Frequenz**: 50,00 - 60,00 HZ
- **Gerätebreite**: 44,80 mm
- **Gerätehöhe**: 47,00 mm
- **Gerätetiefe**: 35,90 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

Artikelnummer	8007352665552	**Artikelnummer**	8007352665569	**Artikelnummer**	8007352665576
Menge	1 NR	**Menge**	20 NR	**Menge**	240 NR
Abm.	5,1x4,3x5,3 [cm]	**Abm.**	27,4x11,5x9,2 [cm]	**Abm.**	38x28,5x35,5 [cm]
Gewicht	45 [g]	**Gewicht**	990 [g]	**Gewicht**	12.360 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.