



## NEVE UP: Zwei SICURY-Steckd2P+E 15A USA+SASO carb

**09243.CM**

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / NEVE UP / Geräte

### Zwei SICURY-Steckd2P+E 15A USA+SASO carb

Zwei Steckdosen SICURY 2P+E 15 A 127 V~ amerikanischer und Saudi-Arabien-Standard, Carbon Matt - 3 Module


### Produktstatus

3 - Aktiv


### Mindestbestellmenge

10 NR


### Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht




## Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Steckdose
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 3
- **Mit Klappdeckel:** Nein
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Ja
- **Farbe:** anthrazit
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 7016
- **Metallicfarbe:** Nein
- **Transparent:** Nein
- **Abschließbar:** Nein
- **Auswurfmechanismus:** Nein
- **Isolierter Einbau:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Antibakterielle Behandlung:** Nein
- **Mit Durchschleiffunktion:** Nein
- **Mit Ein-/Ausschalter:** Nein
- **Verdreher Zentraleinsatz:** Nein
- **Nennstrom:** 15 A
- **Nennspannung:** 127 V
- **Frequenz:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Gerätebreite:** 67,30 mm
- **Gerätehöhe:** 47,00 mm
- **Gerätetiefe:** 35,50 mm

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 29. QCERT - Kolumbien ([download](#))
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352666443  
**Menge** 1 NR  
**Abm.** 5,3x3,9x7,6 [cm]  
**Gewicht** 57,2 [g]



**Artikelnummer**8007352666450  
**Menge** 10 NR  
**Abm.** 28,1x13,1x6 [cm]  
**Gewicht** 651,4 [g]



**Artikelnummer**8007352666467  
**Menge** 120 NR  
**Abm.** 38,5x29x30 [cm]  
**Gewicht** 8.268 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).