NEVE UP: SICURY-Steckdose 2P+E 10A argentinisch w

09250

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / NEVE UP / Geräte

SICURY-Steckdose 2P+E 10A argentinisch w

Steckdose 2P+E 10 A 250 V~ argentinischer Standard, weiß

Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge

20 NR

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Steckdose
- **Ausführung**: sonstige
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise)**: 1
- **Anzahl der Steckdosen schaltbar**: 0
- **Aufdruck/Kennzeichnung**: ohne
- **Anschlussart**: Schraubklemme
- **Mit Klappdeckel**: Nein
- **Mit erhöhtem Berührungsschutz**: Ja
- **Textfeld/Beschriftungsfläche**: Ja
- **Farbe**: weiß
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 9003
- **Metallicfarbe**: Nein
- **Transparent**: Nein
- **Abschließbar**: Nein
- **Auswurfmechanismus**: Nein
- **Isolierter Einbau**: Nein
- **Mit Funktionsbeleuchtung**: Nein
- **Überspannungsschutz**: Nein
- **Fehlerstromschutz**: Nein
- **Montageart**: Unterputz
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Halogenfrei**: Ja
- **Oberflächenschutz**: unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche**: glänzend
- **Mit Durchschleiffunktion**: Nein
- **Mit Ein-/Ausschalter**: Nein
- **Verdrehter Zentraleinsatz**: Nein
- **Nennstrom**: 10 A
- **Nennspannung**: 250 V
- **Frequenz**: 50,00 - 60,00 HZ
- **Geeignet für Schutzart (IP)**: IP20
- **Schlagfestigkeit**: sonstige
- **Gerätebreite**: 22,30 mm
- **Gerätehöhe**: 47,00 mm
- **Gerätetiefe**: 36,50 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Kennzeichnung - Marokko

Verpackung

8 007352 296855

Artikelnummer	8007352296855
Menge	1 NR
Abm.	4,1x2,8x5,3 [cm]
Gewicht	27,8 [g]

8 007352 296862

Artikelnummer	8007352296862
Menge	20 NR
Abm.	21,4x11,6x6 [cm]
Gewicht	613,53 [g]

8 007352 299047

Artikelnummer	8007352299047
Menge	300 NR
Abm.	37x28,5x25 [cm]
Gewicht	9.650,67 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.