# NEVE UP: TORCIA-Trageleuchte 230V weiß

**09395**

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / NEVE UP / Geräte

**TORCIA-Trageleuchte 230V weiß**

TORCIA, hocheffiziente elektronische LED-Taschenlampe 230 V~ 50-60 Hz, mit automatischer Notvorrichtung, aufladbarer und austauschbarer Ni-MH-Batterie, Laufzeit 2 Stunden, Stiften ø 4 mm StifTabstand 19 mm + Ladesteckdose, weiß - 2 Module

**Produktstatus**

3 - Aktif

**Mindestbestellmenge**

10 NR

**Merkblätter, Handbücher, Dokumentation**

- Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (673 kb)

## Zeichnungen




Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

## Technische Daten

- **Gruppe**: Leuchten
- **Klasse**: Sicherheitsleuchte
- **Montageart**: Einbau
- **Überwachungseinrichtung**: ohne
- **Mit Fernschalteranschluss**: Nein
- **Einspeisung**: dezentral (Einzelbatterie)
- **Akkubeschaffenheit**: NiMh
- **Leuchtmittel**: LED nicht austauschbar
- **Mit Leuchtmittel**: Ja
- **Werkstoff des Gehäuses**: Kunststoff
- **Gehäusefarbe**: weiß
- **Werkstoff der Abdeckung**: ohne Abdeckung
- **Spannungsart**: AC
- **Nennspannung**: 230,00 - 230,01 V
- **Max. Systemleistung**: 1,00 W
- **Breite**: 44,80 mm
- **Höhe/Tiefe**: 58,00 mm
- **Länge**: 47,00 mm
- **Einbaubreite**: 44,80 mm
- **Einbauhöhe/-tiefe**: 41,30 mm
- **Einbaulänge**: 47,00 mm
- **Anschlussart**: sonstige

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

## Verpackung

8 007352 664579

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 8007352664579 |
| **Menge** | 1 NR |
| **Abm.** | 6x5,4x5,3 [cm] |
| **Gewicht** | 83,4 [g] |

8 007352 664586

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 8007352664586 |
| **Menge** | 10 NR |
| **Abm.** | 28,1x13,1x6 [cm] |
| **Gewicht** | 910,8 [g] |

8 007352 667198

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 8007352667198 |
| **Menge** | 50 NR |
| **Abm.** | 37,5x30x13,5 [cm] |
| **Gewicht** | 4.914 [g] |

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.