



NEVE UP: Rahmen senkrecht 2zentralM+Schrauben

09607

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / NEVE UP /
Halterungen

Rahmen senkrecht 2zentralM+Schrauben

Montagerahmen 2 zentral-Module für senkrecht-Installation, mit Schrauben,
für Unterputzdosen 3 Module und mit Achsabstand 60 mm

Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

10 NR



Das könnte Sie ebenfalls interessieren



07935.1 - Schraube 24mm
für Rahmenbefestigung



07937 - Schraube 35mm für
Rahmenbefestigung




07939 - Schraube 50mm für
Rahmenbefestigung




09613 - Rahmen 3M
+Schrauben


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Halterung für modulare Installationsschalterprogramme
- **Ausführung:** Unterputz
- **Montageart:** Befestigung mit Schraube
- **Montageart der Moduleinsätze:** vorne
- **Montagerichtung:** horizontal und vertikal
- **Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):** 2
- **Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):** 1
- **Mit Einbaudose:** Nein
- **Mit Schrauben:** Ja
- **Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:** Nein
- **Unterputzmontage:** Ja
- **Geeignet für Unterflurkanaldose:** Nein
- **Geeignet für Geräteeinbaukanal:** Nein
- **Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:** Nein
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 29. QCERT - Kolumbien
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf ([download](#))

Verpackung



8 007352 391574

Artikelnummer8007352391574
Menge 1 NR
Abm. 11,8x6,5x1,7 [cm]
Gewicht 23,31 [g]



8 007352 391581

Artikelnummer8007352391581
Menge 10 NR
Abm. 11,8x6,5x17 [cm]
Gewicht 233,1 [g]



8 007352 391598

Artikelnummer8007352391598
Menge 200 NR
Abm. 35x33,5x24,5 [cm]
Gewicht 4.662 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).