



Einsatzdosen: Aufputzdose 3M Tiefe48mm elfenbein

09974.A

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Einsatzdosen / Aufputz

Aufputzdose 3M Tiefe48mm elfenbein

Aufputzdose 3 Module, Tiefe 48 mm, Installation von 8000 und Linea mit entsprechenden Rahmen und Abdeckrahmen oder selbsttragenden Abdeckrahmen, Elfenbein RAL 9001. Wird auf den isolierenden und nicht-perforierten Oberflächen oder Metall-Massenverbindingsoberflächen installieren

Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge

20 NR



Technische Daten

- **Gruppe:** Verbindungsmaterial (Elektro)
- **Klasse:** Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
- **Max. Leiterquerschnitt:** 0
- **Bestückung:** ohne
- **Form:** rechteckig
- **Montageart:** Wand-/Deckenmontage
- **Montage im Erdreich:** Nein
- **Montage unter Wasser:** Nein
- **Für Rohrdurchmesser:** 20/25 mm
- **Einführung von hinten:** Ja
- **Länge:** 80,00 mm
- **Breite:** 124,00 mm
- **Tiefe:** 48,00 mm
- **Durchmesser:** 0 mm
- **Anreihbar:** Nein
- **Anzahl der Einführungen:** 4
- **Art der Gehäusedurchführung:** ohne
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Farbe:** weiß
- **Schutzart (IP):** IP20
- **Ausführung Deckel:** sonstige
- **Transparenter Deckel:** Nein
- **Deckelbefestigung:** geschraubt
- **Vergießbar:** Nein
- **Mit Vergussmasse mitgeliefert:** Nein
- **Plombierbar:** Nein
- **Bemessungsisolationsspannung Ui:** 450 V
- **Funktionserhalt:** ohne
- **Mit Abschirmung:** Nein
- **Witterungsbeständig:** Nein
- **Einsatztemperatur:** 0 - 60 °C
- **Explosionsgeprüfte Ausführung:** Nein
- **Für Ex-Zone Gas:** ohne
- **Für Ex-Zone Staub:** ohne

Marken

- 01. IMQ - Italien
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))

Verpackung



8 007352 043879

Artikelnummer8007352043879

Menge 1 NR

Abm. 12x8x4 [cm]

Gewicht 61,6 [g]



8 007352 003514

Artikelnummer8007352003514

Menge 20 NR

Abm. 28,4x24,4x17,9

Gewicht [cm]

Gewicht 1.444,27 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischer Materialien erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).