PLANA: Dimmer 120V 30-500W/30-300VA SIlver

14147.SL

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / PLANA / Geräte

Dimmer 120V 30-500W/30-300VA SIlver

Dimmer 120 V~ 50-60 Hz für: Glühlampen 30-500 W, Ferromagnet-Transformatoren 30-300 VA, Bedienung und Steuerung mit Drehpotentiometer, im Dunkeln sichtbar, Silver

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

20 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (542 kb)

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Dimmer
- **Bedienungsart**: Drehknopf
- **Lastart**: induktive Last
- **Verwendbar mit Taste**: Nein
- **Verwendbar mit Bewegungsmelder**: Nein
- **Verwendbar mit Präsenzmelder**: Nein
- **Verwendbar mit Zeitschalter/Timer**: Nein
- **Verwendbar mit Funktaste**: Nein
- **Verwendbar mit IR-Taste**: Nein
- **Montageart**: Unterputz
- **Befestigungsart**: Klickbefestigung
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Oberflächenschutz**: lackiert
- **Ausführung der Oberfläche**: glänzend
- **Farbe**: Silber
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 9006
- **Transparent**: Nein
- **Geeignet für Schutzart (IP)**: IP40
- **Nennspannung**: 120,00 - 120,01 V
- **Frequenz**: 50,00 - 60,00 HZ
- **Steuerspannung**: 120,00 - 120,01 V
- **Gerätebreite**: 22,30 mm
- **Gerätehöhe**: 49,00 mm
- **Gerätetiefe**: 58,50 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 29. QCERT - Kolumbien
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 007352 311107

Artikelnummer	8007352311107
Menge	1 NR
Abm.	6x2,8x5,3 [cm]
Gewicht	47,29 [g]

8 007352 311114

Artikelnummer	8007352311114
Menge	20 NR
Abm.	28,1x13,1x6 [cm]
Gewicht	1.021,67 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.