



PLANA: SLAVE-Dimmer 230V 500W/VA 2M weiß

14166

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / PLANA / Geräte

SLAVE-Dimmer 230V 500W/VA 2M weiß

SLAVE-Dimmer 230 V~ für: Glühlampen 40-500 W zu 50 Hz oder 40-400 W zu 60 Hz, Ferromagnet-Trafos 40-500 VA zu 50 Hz oder 40-400 VA zu 60 Hz, Bedienung und Regelung über 14165 und 20165, MOSFET+TRIAC-Technologie, Schmelzsicherung, weiß - 2 Module

Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge


5 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation


- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation \(1826 kb\)](#)




Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Dimmer
- **Bedienungsart:** sonstige
- **Lastart:** induktive Last
- **Verwendbar mit Taste:** Nein
- **Verwendbar mit Bewegungsmelder:** Nein
- **Verwendbar mit Präsenzmelder:** Nein
- **Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:** Nein
- **Verwendbar mit Funktaste:** Nein
- **Verwendbar mit IR-Taste:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** Klickbefestigung
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** glänzend
- **Farbe:** weiß
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9003
- **Transparent:** Nein
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP40
- **Nennspannung:** 230,00 - 230,01 V
- **Frequenz:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Steuerspannung:** 230,00 - 230,01 V
- **Gerätebreite:** 44,80 mm
- **Gerätehöhe:** 49,00 mm
- **Gerätetiefe:** 43,00 mm

Marken

- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352387706
Menge 1 NR
Abm. 6x5,4x5,3 [cm]
Gewicht 71,7 [g]

Artikelnummer8007352387713
Menge 5 NR
Abm. 17,2x13,1x6 [cm]
Gewicht 414,7 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).