



PLANA: SICURY-Steckd.2P+E16A DE+Abd.Steckklem.w

14208.FX.C

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / PLANA / Geräte

SICURY-Steckd.2P+E16A DE+Abd.Steckklem.w

SICURY-Steckdose 2P+E 16 A 250 V \sim deutscher Standard, mit Abdeckung, Steckklemmen, weiß - 2 Module

Produktstatus

3 - Aktif


Mindestbestellmenge

10 NR


Video

• Smartfix - Intelligente Steckklemmen

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück





3D-Ansicht

Technische Daten

Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen

Klasse: Steckdose

Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0
Aufdruck/Kennzeichnung: ohne

Anschlussart: Steckklemme

Mit Klappdeckel: Ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche: Ja

Farbe: weiß

RAL-Nummer (ähnlich): 9003

Metallicfarbe: Nein Transparent: Nein Abschließbar: Nein

Auswurfmechanismus: Nein

Isolierter Einbau: Nein

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Überspannungsschutz: Nein

Fehlerstromschutz: Nein Montageart: Unterputz

Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast

• Halogenfrei: Ja

Oberflächenschutz: unbehandelt **Ausführung der Oberfläche**: glänzend

Mit Durchschleiffunktion: Nein Mit Ein-/Ausschalter: Nein

Verdrehter Zentraleinsatz: Nein

Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50,00 - 60,00 HZ

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Schlagfestigkeit: sonstige Gerätebreite: 44,80 mm Gerätehöhe: 49,00 mm Gerätetiefe: 38,90 mm

Marken

00. CE-Kennzeichnung - EU

09. VDE - Deutschland (download)

10. EAC Eurasian Customs Union

- 37. Kennzeichnung Marokko
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung



 ${\bf Artike Inummer} 8007352513051$

 Menge
 1 NR

 Abm.
 5x4,7x5,1 [cm]

 Gewicht
 54,86 [g]



Artikelnummer8007352513068

 Menge
 10 NR
 Meng

 Abm.
 24,8x10,6x6 [cm]
 Abm.

 Gewicht
 615 [g]
 Gewie



Artikelnummer8007352715295

 Menge
 120 NR

 Abm.
 38,5x27x25 [cm]

 Gewicht
 7.800 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.