



## PLANA: Steckdose SICURY 2P+E 13A Mehrstand.weiß

### 14257

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / PLANA / Geräte

### Steckdose SICURY 2P+E 13A Mehrstand.weiß

SICURY-Steckdose 2P+E 13 A 250 V $\sim$  nach mehreren Standards, weiß - 2 Module

#### **Produktstatus**

3 - Aktif


### Mindestbestellmenge

20 NR


### Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (907 kb)

# Zeichnungen




Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück





3D-Ansicht

### Technische Daten

**Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen

Klasse: Steckdose Ausführung: sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Anschlussart: Schraubklemme

Mit Klappdeckel: Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja Textfeld/Beschriftungsfläche: Ja

Farbe: weiß

RAL-Nummer (ähnlich): 9003

Metallicfarbe: Nein Transparent: Nein Abschließbar: Nein

Auswurfmechanismus: Nein Isolierter Einbau: Nein

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Überspannungsschutz: Nein

Fehlerstromschutz: Nein Montageart: Unterputz Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast

Halogenfrei: Ja

Oberflächenschutz: unbehandelt Ausführung der Oberfläche: glänzend

Mit Durchschleiffunktion: Nein Mit Ein-/Ausschalter: Nein Verdrehter Zentraleinsatz: Nein

Nennstrom: 13 A Nennspannung: 250 V Frequenz: 50,00 - 60,00 HZ Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Schlagfestigkeit: sonstige Gerätebreite: 44,80 mm Gerätehöhe: 49,00 mm Gerätetiefe: 28,20 mm

### Marken

00. CE-Kennzeichnung - EU

10. EAC Eurasian Customs Union

37. Kennzeichnung - Marokko

92. RoHS VAE

99. WEEE-Richtlinie (download)

## Verpackung



Artikelnummer8007352461833

Menge Abm. Gewicht 1 NR

5,1x4,3x5,3 [cm]

50,5 [g]



Artikelnummer8007352461840

Menge 20 NR 26,9x11,6x9 [cm] Abm. Gewicht 1.092 [g]



Artikelnummer8007352626188

Menge 240 NR

Abm. 38x28,5x35,5 [cm] Gewicht 13.524 [g]

# Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.