PLANA: USB-Versorgung-Einheit 5V 2,1A 2M weiß

14295

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / PLANA / Geräte

USB-Versorgung-Einheit 5V 2,1A 2M weiß

5 V 2,1 A power supply unit for electronic devices, 2 USB ports supply a total of 2,1 A suitable for recharging a 2,1 A single device (e.g. tablet) or two 1 A devices simultaneously (e.g. smartphone and phablet), supply voltage 120-230 V~ 50/60 Hz, white - 2 modules

- Verbrauch: 230 mA bei 120 V~ und 150 mA bei 230 V~
- Spannungsversorgung: 120-230 V~ 50/60 Hz
- Der HIGH POWER-Anschluss ermöglicht die schnelle Aufladung selbst leistungsstärkster Geräte, es stehen bis zu 2,1 A, also bis zu 10 W bereit, daher die Bezeichnung HIGH POWER. Mit dem Gerät können zwei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden
- Ausgangsspannung: 5 Vdc (± 5%) SELV
- Max. Ausgangslast: 2,1 A (1x2100 mA, 2x1050 mA usw.)

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

1 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- pdf Prese USB (391 kb)
- Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (1186 kb)

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Galerie

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: USB-Spannungsversorgung
- **Ausführung**: Buchse
- **Betriebsspannung**: 12000,00 - 23000,00 V
- **Frequenz**: 50,00 - 60,00 HZ
- **Max. Ausgangsstrom**: 2.100 mA
- **Montageart**: Unterputz
- **Farbe**: weiß
- **RAL-Nummer**: 0

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 35. RCM - Australien (download)
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 92. RoHS VAE
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

Artikelnummer	8007352538818	**Artikelnummer**	8007352538825	**Artikelnummer**	8007352641358
Menge	1 NR	**Menge**	10 NR	**Menge**	120 NR
Abm.	6x5,4x5,3 [cm]	**Abm.**	28,1x13,1x6 [cm]	**Abm.**	38,5x29x30 [cm]
Gewicht	68,1 [g]	**Gewicht**	757,9 [g]	**Gewicht**	9.576 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.