IDEA: Wechselschalter 1P 16AX beleucht.2M grau

16025.M

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / IDEA / Geräte

Wechselschalter 1P 16AX beleucht.2M grau

Wechselschalter 1P 16 AX 250 V~, beleuch

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

20 NR

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Installationsschalter
- **Schaltungsart**: Wechselschalter
- **Bedienungsart**: Wippe/Taste
- **Zusammenstellung**: Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise)**: 2
- **Tastschalter**: Ja
- **Anzahl der Betätigungswippen**: 1
- **Montageart**: Unterputz
- **Befestigungsart**: einrasten
- **Mit Montageplatte**: Nein
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Halogenfrei**: Ja
- **Oberflächenschutz**: unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche**: matt
- **Farbe**: grau
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 7015
- **Textfeld/Beschriftungsfläche**: ja
- **Beleuchtung**: optional
- **Beleuchtungsfunktion**: Kontrolle und Orientierung
- **Beleuchtungsart**: LED austauschbar
- **Geeignet für Schutzart (IP)**: IP40
- **Nennspannung**: 250 V
- **Bemessungsstrom**: 16,00 A
- **Rückmeldekontakt**: Nein
- **Anschlussart**: Schraubklemme
- **Waschmaschinenschalter**: Nein
- **Gerätebreite**: 48,80 mm
- **Gerätehöhe**: 50,10 mm
- **Gerätetiefe**: 36,50 mm
- **Einbautiefe**: 23,30 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turkei
- 15. CCC - China (download)
- 19. NOM - Mexiko
- 20. IQC - Argentinien
- 28. NSW - Australien (download)
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 007352 096981

Artikelnummer	8007352096981
Menge	1 NR
Abm.	5,1x4,3x5,3 [cm]
Gewicht	40,47 [g]

8 007352 096998

Artikelnummer	8007352096998
Menge	20 NR
Abm.	26,9x11,6x9 [cm]
Gewicht	892,73 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.