IDEA: Taster 1PNO 10A Universal beleucht. weiß

16090.B

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / IDEA / Geräte

Taster 1PNO 10A Universal beleucht. weiß

Taster 1P NO 10 A 250 V~, Universal-Symbol, beleuchtbar, für Signaleinheit, weiß. Wird ohne Signaleinheit geliefert.

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

20 NR

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Taster
- **Zusammenstellung**: Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Ausführung**: Einzeltaster
- **Bedienungsart**: Druckknopf
- **Anzahl der Betätigungswippen**: 1
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise)**: 100
- **Polzahl**: 1
- **Nennspannung**: 250 V
- **Bemessungsstrom**: 10,00 A
- **Mit Beleuchtung**: Ja
- **Rückmeldekontakt**: Nein
- **Montageart**: Unterputz
- **Befestigungsart**: einrasten
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Halogenfrei**: Ja
- **Oberflächenschutz**: unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche**: matt
- **Farbe**: weiß
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 9001
- **Transparent**: Nein
- **Textfeld/Beschriftungsfläche**: Ja
- **Geeignet für Schutzart (IP)**: IP40
- **Gerätebreite**: 24,80 mm
- **Gerätehöhe**: 50,10 mm
- **Gerätetiefe**: 36,10 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turkei
- 15. CCC - China (download)
- 19. NOM - Mexiko
- 20. IQC - Argentinien
- 28. NSW - Australien (download)
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 007352 078345

Artikelnummer	8007352078345
Menge	1 NR
Abm.	4,1x2,8x5,3 [cm]
Gewicht	24,6 [g]

8 007352 078352

Artikelnummer	8007352078352
Menge	20 NR
Abm.	21,4x11,6x6 [cm]
Gewicht	551,07 [g]

8 007352 641716

Artikelnummer	8007352641716
Menge	200 NR
Abm.	30,5x25,5x22,5 [cm]
Gewicht	5.840 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.