IDEA: Taster 1P NO 16A grau

16101

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / IDEA / Geräte

Taster 1P NO 16A grau

Taster 1P NO (Schließer) 16 A 250 V~, grau

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

20 NR

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Taster
- **Zusammenstellung**: Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Ausführung**: Einzeltaster
- **Bedienungsart**: Druckknopf
- **Anzahl der Betätigungswippen**: 1
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise)**: 100
- **Polzahl**: 1
- **Nennspannung**: 250 V
- **Bemessungsstrom**: 16,00 A
- **Mit Beleuchtung**: Nein
- **Rückmeldekontakt**: Nein
- **Montageart**: Unterputz
- **Befestigungsart**: einrasten
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Halogenfrei**: Ja
- **Oberflächenschutz**: unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche**: matt
- **Farbe**: grau
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 7015
- **Transparent**: Nein
- **Textfeld/Beschriftungsfläche**: Ja
- **Geeignet für Schutzart (IP)**: IP40
- **Gerätebreite**: 24,80 mm
- **Gerätehöhe**: 50,10 mm
- **Gerätetiefe**: 39,30 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turkei
- 15. CCC - China (download)
- 19. NOM - Mexiko
- 20. IQC - Argentinien
- 28. NSW - Australien (download)
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

Artikelnummer	8007352021822
Menge	1 NR
Abm.	5,1x2,8x5,3 [cm]
Gewicht	28,13 [g]



Artikelnummer	8007352000193
Menge	20 NR
Abm.	27x11,6x6 [cm]
Gewicht	631,4 [g]

Artikelnummer	8007352650411
Menge	120 NR
Abm.	37,5x30x13,5 [cm]
Gewicht	4.140 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.