



IDEA: Steckdose 2P+E franz.m/Sperrelement rot

16213.R

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / IDEA / Geräte

Steckdose 2P+E franz.m/Sperrelement rot

SICURY-Steckdose 2P+E 16 A 250 V~, französischer Standard, mit Sperrvorrichtung zum Einstecken von dedizierten Steckern, rot - 2 Module. Geliefert mit Auslösevorrichtung 01079

Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge

20 NR



Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Steckdose
- **Anzahl der Einheiten:** 1
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 2
- **Anzahl der Steckdosen schaltbar:** 0
- **Aufdruck/Kennzeichnung:** ohne
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Mit Klappdeckel:** Nein
- **Mit erhöhtem Berührungsschutz:** Ja
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Ja
- **Farbe:** rot
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 3001
- **Metallicfarbe:** Nein
- **Transparent:** Nein
- **Abschließbar:** Ja
- **Auswurfmechanismus:** Nein
- **Isolierter Einbau:** Nein
- **Mit Funktionsbeleuchtung:** Nein
- **Mit Orientierungslicht:** Nein
- **Überspannungsschutz:** Nein
- **Fehlerstromschutz:** Nein
- **Mit Feinsicherung:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** Rastbefestigung
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Mit Durchschleiffunktion:** Nein
- **Mit Ein-/Ausschalter:** Nein
- **Verdrehter Zentraleinsatz:** Nein
- **Nennstrom:** 16 A
- **Nennspannung:** 250 V
- **Frequenz:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP20
- **Schlagfestigkeit:** sonstige
- **Gerätebreite:** 49,80 mm
- **Gerätehöhe:** 50,10 mm
- **Gerätetiefe:** 35,50 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352031999
Menge 1 NR
Abm. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Gewicht 45,4 [g]



Artikelnummer8007352032002
Menge 20 NR
Abm. 26,9x11,6x9 [cm]
Gewicht 983,8 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).