



IDEA: Zwei Steckdosen 2P+E 15A 127V USA grau

16246

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / IDEA / Geräte

Zwei Steckdosen 2P+E 15A 127V USA grau

Zwei Steckdosen 2P+E 15 A 127 V~ amerikanische und arabische Standards, grau - 3 Module. Für Stecker 01096


Produktstatus

3 - Aktiv


Mindestbestellmenge

20 NR


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Steckdose
- **Anzahl der Einheiten:** 2
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 3
- **Anzahl der Steckdosen schaltbar:** 0
- **Aufdruck/Kennzeichnung:** ohne
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Mit Klappdeckel:** Nein
- **Mit erhöhtem Berührungsschutz:** Nein
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Ja
- **Farbe:** grau
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 7015
- **Metallicfarbe:** Nein
- **Transparent:** Nein
- **Abschließbar:** Nein
- **Auswurfmechanismus:** Nein
- **Isolierter Einbau:** Nein
- **Mit Funktionsbeleuchtung:** Nein
- **Überspannungsschutz:** Nein

- **Fehlerstromschutz:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Mit Durchschleiffunktion:** Nein
- **Mit Ein-/Ausschalter:** Nein
- **Verdrehter Zentraleinsatz:** Nein
- **Nennstrom:** 15 A
- **Nennspannung:** 127 V
- **Frequenz:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP20
- **Schlagfestigkeit:** sonstige
- **Gerätebreite:** 74,80 mm
- **Gerätehöhe:** 50,10 mm
- **Gerätetiefe:** 36,50 mm

Marken

- 10. EAC Eurasian Customs Union

- 37. Kennzeichnung - Marokko

Verpackung



Artikelnummer8007352004191

Menge 1 NR

Abm. 5,3x3,9x7,6 [cm]

Gewicht 64,1 [g]

Artikelnummer8007352004337

Menge 20 NR

Abm. 28,1x13,1x11,3

Gewicht [cm]

Gewicht 1.380 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischer Materialien erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).