



Dichte und geschützte Serie: Rahmen IP55 3M weiß

16813.Q.B

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Dichte und geschützte Serie / SerieIDEA/8000-dicht/geschützt

Rahmen IP55 3M weiß

Montagerahmen 3 Module, mit Schrauben, Abdeckung und dehnbare durchsichtige Membrane IP55 für Unterputzdosen 3 Module, weiß. Geeignet für Abdeckrahmen Classica außer Abdeckrahmen aus Holz

Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

10 NR



Das könnte Sie ebenfalls interessieren




[07937 - Schraube 35mm für Rahmenbefestigung](#)




[07939 - Schraube 50mm für Rahmenbefestigung](#)


Zeichnungen



[Zeichnung Dimensionen](#)



[Zeichnung zurück](#)



[3D-Ansicht](#)

Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Halterung für modulare Installationsschalterprogramme
- **Ausführung:** Unterputz
- **Montageart:** Befestigung mit Schraube
- **Montageart der Moduleinsätze:** hinten
- **Montagerichtung:** horizontal und vertikal
- **Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):** 3
- **Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):** 1
- **Mit Einbaudose:** Nein
- **Mit Schrauben:** Ja
- **Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:** Ja
- **Unterputzmontage:** Ja
- **Geeignet für Unterflurkanaldose:** Nein
- **Geeignet für Geräteeinbaukanal:** Nein
- **Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:** Nein
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 15. CCC - China ([download](#))
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352082977
Menge 1 NR
Abm. 12,1x9x3 [cm]
Gewicht 94,4 [g]



Artikelnummer8007352084117
Menge 10 NR
Abm. 28,4x18,4x9,5 [cm]
Gewicht 1.061,33 [g]



Artikelnummer8007352637801
Menge 120 NR
Abm. 59x38,5x30 [cm]
Gewicht 13.482 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).