



## IDEA: Drei ein-fach Taster+Aktor weiß

### 16985.B

Smart Systeme/Produkte / By-me Plus / IDEA / Geräte

### Drei ein-fach Taster+Aktor weiß

Drei ein-fach Taster mit Aktor, Wechselrelaisausgang 8 A 120-230 V~, zu komplettieren mit auswechselbaren Wippen 1 oder 2 Module, weiß - 3 Module

### Produktstatus

2 - Wird gelöscht


### Mindestbestellmenge

1 NR


### Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation \(582 kb\)](#)
- [By-me automation-fw Compatibility \(206 kb\)](#)


### Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

## Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Taster
- **Zusammenstellung:** Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Ausführung:** sonstige
- **Bedienungsart:** Druckknopf
- **Anzahl der Betätigungswippen:** 3
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 300
- **Polzahl:** 1
- **Nennspannung:** 230 V
- **Bemessungsstrom:** 8,00 A
- **Mit Beleuchtung:** Ja
- **Rückmeldekontakt:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** einrasten
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** grau
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9001
- **Transparent:** Nein
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Ja
- **Aufdruck:** ohne
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP40
- **Gerätebreite:** 74,80 mm
- **Gerätehöhe:** 50,10 mm
- **Gerätetiefe:** 44,95 mm

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352344853  
**Menge** 1 NR  
**Abm.** 11,2x9,6x9,8 [cm]  
**Gewicht** 157,47 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).