ARKÉ: Schalter 1P 20AX weiß

19002.B

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

Schalter 1P 20AX weiß

Ausschalter 1P 20 AX 250 V~, beleuchtbar

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

50 NR

Video

- Arké lives in your time

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Installationsschalter
- **Schaltungsart**: Ausschalter 1-polig
- **Bedienungsart**: Wippe/Taste
- **Zusammenstellung**: Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise)**: 1
- **Tastschalter**: Ja
- **Anzahl der Betätigungswippen**: 1
- **Montageart**: Unterputz
- **Befestigungsart**: einrasten
- **Mit Montageplatte**: Nein
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Halogenfrei**: Ja
- **Oberflächenschutz**: lackiert
- **Ausführung der Oberfläche**: matt
- **Farbe**: weiß
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 9016
- **Textfeld/Beschriftungsfläche**: ja
- **Beleuchtung**: optional
- **Beleuchtungsfunktion**: Kontrolle und Orientierung
- **Beleuchtungsart**: LED austauschbar
- **Geeignet für Schutzart (IP)**: IP40
- **Nennspannung**: 250 V
- **Bemessungsstrom**: 20,00 A
- **Rückmeldekontakt**: Nein
- **Anschlussart**: Schraubklemme
- **Waschmaschinenschalter**: Nein
- **Gerätebreite**: 22,30 mm
- **Gerätehöhe**: 49,00 mm
- **Gerätetiefe**: 36,90 mm
- **Einbautiefe**: 26,00 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien (download)
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 19. NOM - Mexiko
- 36. ISI - Indien
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 007352 590106

Artikelnummer	8007352590106
Menge	1 NR
Abm.	4,1x2,8x5,3 [cm]
Gewicht	26,3 [g]

8 007352 590113

Artikelnummer	8007352590113
Menge	50 NR
Abm.	21,4x11,6x14,2 [cm]
Gewicht	1.410 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.