



## ARKÉ: Durchschalteinheit 13A abgesichert Meta

**19049.L.M**

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

### Durchschalteinheit 13A abgesichert Meta

Anschlussdose 13 A 250 V~ mit Schutzschalter 2P, Kabelausgang, Schmelzsicherung, mit Einbaurahmen für viereckigen Dosen Britischer Standard und zu ergänzen mit Abdeckrahmen 3 Module britischer Standard, Metal

### Produktstatus

3 - Aktiv

### Mindestbestellmenge

10 NR


### Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation \(2022 kb\)](#)


### Video

- [Arké lives in your time](#)


### Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht



## Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Installationsschalter
- **Schaltungsart:** Schalter 2-polig
- **Bedienungsart:** Wippe/Taste
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 3
- **Tastschalter:** Ja
- **Mit Montageplatte:** Nein
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Oberflächenschutz:** lackiert
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** Aluminium
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9007
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** ja
- **Bemessungsstrom:** 13,00 A
- **Rückmeldekontakt:** Nein
- **Waschmaschinenschalter:** Nein
- **Gerätehöhe:** 82,50 mm

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 08. ASTA - Großbritannien ([download](#))
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 92. RoHS VAE
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352592704  
**Menge** 1 NR  
**Abm.** 8,5x3,9x8,6 [cm]  
**Gewicht** 109,5 [g]



**Artikelnummer**8007352592711  
**Menge** 10 NR  
**Abm.** 20,7x18,5x9,6 [cm]  
**Gewicht** 1.213 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).