



## ARKÉ: Zugtaster 1P NO 10A antibakteriell grau

### 19052.AB

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

### Zugtaster 1P NO 10A antibakteriell grau

Zugtaster 1P NO 10 A 250 V~, mit 1,5 m Schnur, antibakterielles Material, grau


### Produktstatus

3 - Aktiv


### Mindestbestellmenge

20 NR

### Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht



## Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Taster
- **Zusammenstellung:** Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Ausführung:** sonstige
- **Bedienungsart:** Druckknopf
- **Anzahl der Betätigungswippen:** 0
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 100
- **Polzahl:** 1
- **Nennspannung:** 250 V
- **Bemessungsstrom:** 10,00 A
- **Mit Beleuchtung:** Nein
- **Rückmeldekontakt:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** einrasten
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Halogenfrei:** Ja
- **Antibakterielle Behandlung:** Ja
- **Oberflächenschutz:** sonstige
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** grau
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 7015
- **Transparent:** Nein
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Ja
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP40
- **Gerätebreite:** 22,30 mm
- **Gerätehöhe:** 49,00 mm
- **Gerätetiefe:** 38,50 mm

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352651982  
**Menge** 1 NR  
**Abm.** 6x2,8x5,3 [cm]  
**Gewicht** 32,84 [g]



**Artikelnummer**8007352651999  
**Menge** 20 NR  
**Abm.** 28,1x13,1x6 [cm]  
**Gewicht** 730,52 [g]



**Artikelnummer**8007352653764  
**Menge** 240 NR  
**Abm.** 38,5x29x30 [cm]  
**Gewicht** 9.246,24 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).