ARKÉ: Zugtaster 1P NO 10A grau

19052

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

Zugtaster 1P NO 10A grau

Zugtaster 1P NO 10 A 250 V~, mit 1,5 m Schnur, grau

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

20 NR

Video

- Arké lives in your time

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück

3D-Ansicht

Galerie

Technische Daten

- **Gruppe**: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse**: Taster
- **Zusammenstellung**: Modulargerät für Installationsschalterprogramme
- **Ausführung**: sonstige
- **Bedienungsart**: Druckknopf
- **Anzahl der Betätigungswippen**: 0
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise)**: 100
- **Polzahl**: 1
- **Nennspannung**: 250 V
- **Bemessungsstrom**: 10,00 A
- **Mit Beleuchtung**: Nein
- **Rückmeldekontakt**: Nein
- **Montageart**: Unterputz
- **Befestigungsart**: einrasten
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Werkstoffgüte**: Thermoplast
- **Halogenfrei**: Ja
- **Oberflächenschutz**: unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche**: matt
- **Farbe**: grau
- **RAL-Nummer (ähnlich)**: 7015
- **Transparent**: Nein
- **Textfeld/Beschriftungsfläche**: Ja
- **Geeignet für Schutzart (IP)**: IP40
- **Gerätebreite**: 22,30 mm
- **Gerätehöhe**: 49,00 mm
- **Gerätetiefe**: 38,50 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien (download)
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turkei
- 28. NSW - Australien (download)
- 29. QCERT - Kolumbien
- 36. ISI - Indien
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

Artikelnummer	8007352413863
Menge	1 NR
Abm.	6x2,8x5,3 [cm]
Gewicht	33,3 [g]

Artikelnummer	8007352413870
Menge	20 NR
Abm.	28,1x13,1x6 [cm]
Gewicht	745,5 [g]

Artikelnummer	8007352634183
Menge	240 NR
Abm.	38,5x28,5x29,5 [cm]
Gewicht	8.944 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.