



## ARKÉ: Dimmer MASTER 120V Metal

---

### 19135.1.120.M

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

### Dimmer MASTER 120V Metal

Universal-Dimmer 120 V~ 60 Hz, Phasenanschnitt, für: Glühlampen 40-400 W, elektronische Trafos 40-300 VA, CFL-Leuchstofflampen 10-200 W, LED-Lampen 3-200 W, elektronische Phasenanschnitt-LED-Netzgeräte, EIN/AUS-Steuerung und Regelung über integrierten Taster oder von mehreren Stellen über Schließstaster NO, MASTER-Funktion für 19137.120, Mindestlichtstärke-Regelung, im Dunkeln sichtbar, Metal. Nicht für Isozet-Gehäuse

### Produktstatus

3 - Aktiv

### Mindestbestellmenge

1 NR

### Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Light \(1283 kb\)](#)
- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Full \(1406 kb\)](#)
- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation \(2498 kb\)](#)

### Video

- [Arké lives in your time](#)



## Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Dimmer
- **Bedienungsart:** Drehknopf
- **Montageart:** Unterputz
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Oberflächenschutz:** lackiert
- **Ausführung der Oberfläche:** matt

- **Farbe:** Aluminium
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9007
- **Transparent:** Nein
- **Nennspannung:** 120,00 - 120,01 V
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Gerätebreite:** 22,30 mm
- **Gerätehöhe:** 49,00 mm
- **Gerätetiefe:** 50,70 mm

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352601420

**Menge** 1 NR

**Abm.** 5,1x4,3x5,3 [cm]

**Gewicht** 54,2 [g]

**Artikelnummer**8007352603479

**Menge** 10 NR

**Abm.** 26,9x11,6x4,9 [cm]

**Gewicht** 606 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).