



ARKÉ: Universal-Dreh-Dimmer MASTER 230V Metal

19136.1.M

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

Universal-Dreh-Dimmer MASTER 230V Metal

Universal-Dimmer 230 V~ 50 Hz, Phasenanschnitt, für: Glühlampen 40-400 W, elektronische Trafos 40-300 VA, CFL-Leuchstofflampen 10-200 W, LED-Lampen 3-200 W undelektronische Phasenanschnitt-LED-Netzgeräte, EIN/AUS-Steuerung über integrierten Taster oder von mehreren Stellen über Schließtaster NO, Regelung über Drehpotentiometer, MASTER-Funktion für 19137, Mindestlichtstärke-Regelung, im Dunkeln sichtbar, Metal. Nicht für Isozet-Gehäuse



Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

10 NR


Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation \(2356 kb\)](#)


Video

- [Arké lives in your time](#)


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Dimmer
- **Bedienungsart:** Drehknopf
- **Montageart:** Unterputz
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Oberflächenschutz:** lackiert
- **Ausführung der Oberfläche:** matt

- **Farbe:** Aluminium
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9007
- **Transparent:** Nein
- **Nennspannung:** 230,00 - 230,01 V
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Gerätebreite:** 22,30 mm
- **Gerätehöhe:** 49,00 mm
- **Gerätetiefe:** 50,70 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 31. TISI - Thailand
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 92. RoHS VAE
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer 8007352594227

Menge 1 NR
Abm. 5,2x3,9x6,2 [cm]
Gewicht 56 [g]



Artikelnummer 8007352594234

Menge 10 NR
Abm. 20,5x11,5x7 [cm]
Gewicht 622,8 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).