



ARKÉ: Dimmer MASTER 120V weiß

19136.120.B

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

Dimmer MASTER 120V weiß

Dimmer 120 V~ 60 Hz für: Glühlampen 40-500 W, elektronische Trafos 40-300 VA, CFL-Leuchstofflampen 10-200 W, LED-Lampen 3-200 W und elektronische LED-Netzgeräte, Steuerung über integrierten Taster oder von mehreren Stellen über Schließtaster NO, Bedienung und Regelung über Drehpotentiometer, MASTER-Funktion für 19137.120, Mindestleistungs-Regelung, im Dunkeln sichtbar, weiß. Nicht für Isoset-Gehäuse

Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge

1 NR


Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49400635A0 \(2873 kb\)](#)


Video

- [Arké lives in your time](#)


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht



Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Dimmer
- **Bedienungsart:** Drehknopf
- **Lastart:** universal und LED Retrofit
- **Verwendbar mit Taste:** Ja
- **Verwendbar mit Bewegungsmelder:** Nein
- **Verwendbar mit Präsenzmelder:** Nein
- **Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:** Nein
- **Verwendbar mit Funktaste:** Nein
- **Verwendbar mit IR-Taste:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Befestigungsart:** Klickbefestigung
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Farbe:** weiß
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9016
- **Transparent:** Nein
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP40
- **Nennspannung:** 120,00 - 120,01 V
- **Frequenz:** 60,00 - 60,01 HZ
- **Steuerspannung:** 120,00 - 120,01 V
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Gerätebreite:** 22,30 mm
- **Gerätehöhe:** 49,00 mm
- **Gerätetiefe:** 61,30 mm

Marken

- 19. NOM - Mexiko
- 37. Kennzeichnung - Marokko

Verpackung



Artikelnummer8007352498068

Menge 1 NR

Abm. 5,2x3,9x6,2 [cm]

Gewicht 59,5 [g]

Artikelnummer8007352498075

Menge 10 NR

Abm. 20,5x11,5x7 [cm]

Gewicht 658,7 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).