



ARKÉ: SICURY-Steckdose 2P+E 16A französ. grau

19212

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

SICURY-Steckdose 2P+E 16A französ. grau

SICURY-Steckdose 2P+E 16 A 250 V~ französischer Standard, grau - 2 Module

Produktstatus

3 - Aktif


Mindestbestellmenge

20 NR

Video

• Arké lives in your time

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück





3D-Ansicht

Technische Daten

Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen

Klasse: Steckdose

Anzahl der Einheiten: 1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0

Aufdruck/Kennzeichnung: ohne

Anschlussart: Schraubklemme

Mit Klappdeckel: Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche: Ja

Farbe: grau

RAL-Nummer (ähnlich): 7015

Metallicfarbe: Nein Transparent: Nein Abschließbar: Nein

Auswurfmechanismus: Nein

Isolierter Einbau: Nein

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein

Mit Orientierungslicht: Nein

Überspannungsschutz: Nein

Fehlerstromschutz: Nein

Montageart: Unterputz

Befestigungsart: Rastbefestigung

Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast

Halogenfrei: Ja

Oberflächenschutz: unbehandelt Ausführung der Oberfläche: matt

Mit Durchschleiffunktion: Nein

Mit Ein-/Ausschalter: Nein

Verdrehter Zentraleinsatz: Nein

Nennstrom: 16 A Nennspannung: 250 V Frequenz: 50,00 - 60,00 HZ

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Schlagfestigkeit: sonstige Gerätebreite: 44,80 mm Gerätehöhe: 49,00 mm Gerätetiefe: 35,90 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung EU
- 04. NF Frankreich (download)
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE Turkei

- 37. Kennzeichnung Marokko
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung



Artikelnummer8007352470965 Menge 1 NR 5,1x4,3x5,3 [cm]

Gewicht 44 [g]



Artikelnummer8007352470972

Menge Abm. Gewicht 27,4x11,5x9,2 [cm] **Abm.**



Artikelnummer8007352641204

Menge Gewicht 38x28,5x35,5 [cm] 12.084 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.